

Air Tight ATH-2a Übertrager für Phono MC Tonabnehmer

Der ATH-2a Übertrager wurde speziell für die Air Tight Tonabnehmer PC-3, PC-1 und PC-1 Supreme entwickelt. Durch Umschalten der Eingangsimpedanz von 2 Ohm auf 40 Ohm sind aber auch alle handelsüblichen hochwertigen Tonabnehmersysteme (Koetsu, Phase Tech, Shelter, u.a.) mit dem Übertrager optimal zu betreiben. Der Air Tight ATH-2a Übertrager verfügt über einen sehr breitbandigen Übertragungsbereich von 15Hz bis über 100 kHz.

Technische Angaben:

Eingang: drei Paar umschaltbare RCA(Cinch) Eingänge. Davon einer als Bypass.

Ausgang: ein Paar RCA(Cinch) Ausgänge

Eingangsimpedanz:

- 2 Ohm (für Tonabnehmer mit 0.8 Ohm - 10 Ohm Innenwiderstand), Verstärkung 23 dB
- 40 Ohm (für Tonabnehmer mit 10 Ohm - 40 Ohm Innenwiderstand), Verstärkung 30 dB

Frequenzumfang: 15 Hz-100 Khz, 15Hz-50Khz weniger als -1dB

Gewicht: 2,8 Kg

Abmessungen: 240 mm(B) 180 mm(T) 70 mm(H)